


ピーコンソーラーパネル 鳥害対策セット(平屋根用)



5列×4段想定



合計 $1,200 \times 4 \times 2 + 1,300 \times 5 \times 2 = 22.6 \text{ m}$

セット内容

ピーコンネット 150.2m×12m×2 枚

•取付具ピッタンコ 200個

・つなぎ用ロープ 1m×1本

・ピッタンコボード 3 枚

・結束バンド 200 本

・クイックメンダー 500g 1箱

販売

日本鳩対策センター株式会社東京都杉並区高円寺南 3-55-16

TEL 0120-810-179



1. ソーラーパネル鳥害対策セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意下さい。



2. ピッタンコボードに ピッタンコを貼り付け ピッタンコの両面テープ を剥がします。



3. 雑巾でピッタンコの取付箇所の汚れ等を拭き取ります。



4. 同量のA剤B剤を、ピッタンコボードの空いている箇所に出します。



5. 接着剤に同封のヘラで 薄いグレー色になるよ う、しっかりと混ぜます。



6. ピッタンコの両面テープの無い箇所に、接着剤を塗布します。



7. 一度に多くを練り混ぜると硬化が早い (5分程度) ので、作業に合わせて練り混ぜて下さい。



8. ピッタンコのフックが 平行になるように取り付 けます。




9. 設置した際にピッタンコの4つの穴から接着剤が出ればOKです。



10. 20cm ~ 30cm 間隔で 作業を繰り返し、全てに ピッタンコを設置しま す。



11. 接着剤の硬化確認後、 ネットの端から 1 目を残 し、ピッタンコのフック に引っ掛けます。



12. 反対側も端から 1 目 を残し、ネットの余りを ハサミで切り取って下さい。



13. ネットを折り返して ピッタンコのフックに、 ネットが 2 本入れる。



14. ネットがピッタンコ から外れないように結束 バンドで止める。



15. 同封のつなぎ用ロー プでネットとネットをつ ないで下さい。



16. 最後に目視点検を行い、取付完了です。